

VIEC7075 Powercode ontvanger 1 kanaal

Comfort en veiligheid

VieDome biedt vele functies op het gebied van zorg, veiligheid en comfort . De VIEC7075 powercode ontvanger is een ontvanger voor powercode zenders die gekoppeld kan worden aan de MXIP-C en CA unit.



De VIEC7075 is een superheterodyne HF ontvanger, ontworpen om iedere bekabelde MXIP-unit om te zetten in een volledig gecontroleerd draadloos systeem. Deze ontvanger beschikt standaard over 1 zone uitgangen en 3 status uitgangen: Sabotage, lage batterijspanning en signaal storing.

Technische gegevens VIEC7075

Voedingsspanning:	10 - 16VDC
Stroomverbruik:	32mA
Frequentie:	868,95MHz
Codering:	vaste fabriekscodice 24 bits
Uitgangen:	1 open collector uitgang relais 24VC/DC 1A 3 status open collector uitgangen max.100mA
Tampermelding:	direct bij opening van de behuizing van de VIEC7075
Indicatoren:	signaal LED bij ontvangst PowerCode apparatuur
Werktemperatuur:	-10°C tot 50°C
Afmetingen:	110 x 163 x 25mm
Montage:	wand of plafond montage (buiten de meterkast)
NCP-registratie:	IMD00320-UB

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Mextal behoudt zich het recht voor de configuratie te wijzigen.

Zorg, veiligheid en comfort in één domotica-oplossing.

VieDome heeft zich bewezen als platform waarmee zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, gemeenten en andere dienstverleners op toegankelijke wijze hun diensten kunnen aanbieden aan cliënten en bewoners. VieDome faciliteert het leveren van gemaks-, comfort- en zorgdiensten, zowel vanuit de eigen organisatie als vanuit gezamenlijke initiatieven. Optimale keuzevrijheid voor bewoners, efficiëntere zorg en extra aandacht voor cliënten staan binnen VieDome steeds centraal.

*VieDome
in Nederland*

