

VIEC0001 Draadloze trekschakelaar

Comfort en veiligheid

VieDome biedt vele functies op het gebied van zorg, veiligheid en comfort . De VIEC0001 is een trekschakelaar die gemakkelijk te bedienen is.



Deze draadloze trekschakelaar op batterijen kan o.a. gekoppeld worden aan het VieDome systeem via de VieConnector. Waarbij gecontroleerd wordt of de verbinding met de trekschakelaar intact is en of de batterij van de trekschakelaar nog voldoende spanning levert. Indien de verbinding verbroken wordt of de batterijspanning te laag dreigt te worden wordt er een alarm gegenereerd. Door de opbouw constructie kan trekschakelaar overal in een woning of bewonerskamer bevestigd worden. Ook het gebruik in badkamers en andere natte ruimten is mogelijk.

Technische gegevens:

Voedingsspanning:	3VDC Lithium batterij CR2032 (art. nr. 003915)
Stroomverbruik:	5uA stand-by, 10mA bij transmissie
Frequentie:	868,95MHz
Codering:	vaste fabriekscodice 24 bits
Activeringsindicator:	LED
Werktemperatuur:	0°C tot 50°C
NCP-registratie zender:	IMD00317-HZ

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Mextal behoudt zich het recht voor de configuratie te wijzigen.

Zorg, veiligheid en comfort in één domotica-oplossing.

VieDome heeft zich bewezen als platform waarmee zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, gemeenten en andere dienstverleners op toegankelijke wijze hun diensten kunnen aanbieden aan cliënten en bewoners. VieDome faciliteert het leveren van gemaks-, comfort- en zorgdiensten, zowel vanuit de eigen organisatie als vanuit gezamenlijke initiatieven. Optimale keuzevrijheid voor bewoners, efficiëntere zorg en extra aandacht voor cliënten staan binnen VieDome steeds centraal.

*VieDome
in Nederland*

