

VIEC7041 Dos Set ontvanger 1 kanaal

Comfort en veiligheid

VieDome biedt vele functies op het gebied van zorg, veiligheid en comfort . De VIEC7041 DOS set ontvanger is een ontvanger voor powercode zenders die gekoppeld kan worden aan de MXIP-C en CA unit.



De VIEC7041 Dos Set 868 MHz is zeer universele draadloze ontvanger in een stekker behuizing. De stekker behuizing kan direct in het stopcontact gestoken worden om de ontvanger te voeden.

De VIEC7041 Dos Set ontvanger is voorzien van 2 potentiaal vrij relaiscontacten waardoor deze uitermate geschikt voor uiteenlopende toepassingen het koppelen aan een signaalgever of telefoonkiezer om personen te waarschuwen of het aansturen van een deur op afstand.

Technische gegevens VIEC7075

Voedingsspanning:	230VAC
Stroomverbruik:	ongeveer 10mA
RF module:	superheterodyne RF ontvanger
Frequentie:	868,95MHz
Codering:	vaste fabriekscodice 24 bits
Geschikt voor:	max. 20 stuks Powercode 868MHz zenders en detectoren
Uitgang:	2 stuks relais contact 30VDC/1A
Werktemperatuur:	0°C tot 50°C
Afmetingen:	100 x 50 x 40mm

Bijbehorende artikelen:

VIEC7041/10

Aansluitkabel RJ12 drie meter

Kabel om ontvanger te koppelen aan andere systemen

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Mextal behoudt zich het recht voor de configuratie te wijzigen.

Zorg, veiligheid en comfort in één domotica-oplossing.

VieDome heeft zich bewezen als platform waarmee zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, gemeenten en andere dienstverleners op toegankelijke wijze hun diensten kunnen aanbieden aan cliënten en bewoners. VieDome faciliteert het leveren van gemaks-, comfort- en zorgdiensten, zowel vanuit de eigen organisatie als vanuit gezamenlijke initiatieven. Optimale keuzevrijheid voor bewoners, efficiëntere zorg en extra aandacht voor cliënten staan binnen VieDome steeds centraal.

VieDome
in Nederland

